

NX-4080**MODUL BINÁRNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ**

NX-4080 je modul pro připojení binárních a analogových vstupů a výstupů na sběrnici EtherCAT. Možnost zapojení více modulů za sebe

Binární vstupy a výstupy jsou typu PNP tj. se společnou zemí.

Obsahuje 4x nezávislé HW/SW enable pro možnost připojení k bezpečnostním obvodům např. optická závora, central stop apod.

Modul obsahuje 24 vstupů + 16 výstupů

Aktivní vstupy i výstupy jsou opticky indikovány.

Výstupy jsou zkratuvzdorné s maximálním výstupním proudem 700mA.

2 vstupy jsou nezávisle konfigurovatelné jsou vstup/výstup 0-10V.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet binárních vstupů: 3 x 8

Počet binárních výstupů: 4 x 4

Typ vstupů/výstupů: PNP

Zatížitelnost výstupů: 0,7A ,zkratuvzdorné s indikací

Optická indikace aktivních I/O

Počet analogových I/O: 2

Typ analogových I/O: 0 – 10V

Typ analogových I/O (vstup/výstup) je nezávisle konfigurovatelný

Napájení: 24V DC, 100mA

Rozměry: 138 x 93 x 67,5 mm (bez konektorů 48 mm)

Hmotnost: 170 g